

目录

安全注意事项..... 01

适用标准..... 05

保养·检查..... 07

1.在使用之前

1.开封确认..... 09

2.关于电机..... 11

3.安装的方法..... 13

4.输出轴的容许负载..... 18

2.准备

1.适用标准..... 20

2.系统构成和配线..... 23

3.资料

1.电机特性(S-T特性)..... 26

2.外形尺寸图..... 54

3.选购部件..... 68

保修..... 72

使用上的注意..... 73

售后服务.....封底

安全注意事项

为防止对人的伤害和对财产的损害，对务必遵守的事项做以下声明。

●以下对错误使用本产品而可能带来的伤害和损害的程度加以区分和说明。

 **危险**

该标记表示「极可能导致死亡或者重伤」的相关内容

 **注意**

该标记表示「极可能导致伤害或财产损坏」的相关内容

●以下对应遵守的事项用以下的图形标记进行说明。

 该图形标记表示不可实施的内容。

 该图形标记表示必须实施的内容。

 危险		
	不要在有水的地方，存在腐蚀性、易燃性气体的环境内或靠近可燃性物质的地方使用。	可能会导致 火灾、触电、故障、损坏
	不要在电机、驱动器、再生电阻、动态制动器电阻周围放置可燃物。	
	不要在振动，冲击激烈的地方使用。	可能会导致触电、火灾、火灾
	导线在受到油、水浸泡的状态下不要使用。	可能会导致触电、故障、损坏
	不要放置在加热器或者大型卷线电阻器等发热体周围。	可能会导致火灾、故障
	切勿将电机直接与商用电源连接。	
	不要用湿手进行配线或操作。	可能会导致触电、火灾、火灾

关于零部件的更换

零部件更换的时间根据环境条件、使用方法而改变。发生异常时，需要更换(修理)。



禁止

除本公司外，请勿进行拆卸修理

商 品 名	区 分	标准更换年限(时间)	备 注
电机	轴承	3~5年 (2~3万小时)	标准更换周期仅供参考。 即使未满足标准更换周期， 一旦发生异常也需更换。
	油封	5000小时	
	编码器	3~5年 (2~3万小时)	
	绝对式编码器电池	请参照电池的寿命标准	

注意事项

- ①不得任意转载、复制本书的部分或全部内容。
- ② 为了改良制品，本书的内容（规格·型号等）有可能发生无法提前预告的变更。

